


## SCARTSTEKER 20 polig incl. RGB video:

Kanaal	Heet +	Massa (scherm)
Audio In Links	6	4
Audio In Rechts	2	4
Video In	20	18
Audio Uit Links	3	4
Audio Uit Rechts	1	4
Video Uit	19	17
Video In Rood	15	13
Video In Groen	11	9
Video In Blauw	7	5
Input blanking	16	18
DC12V Signaal voor VCR	8	14
Data-Lijn No.1	12	14
Data-Lijn No.2	10	14

Female bedrading kant



8:	schakelspanning	“0” = 0 - 2V “0” = TV-ontvangst bij ingangsweerstand > 10 kohm en < 2nF	“1” = 9,5 – 12V “1” = perifirie
16:	blanking-signaal	“0” = 0 – 0,4V RI = 75 ohm	“1” = 1 – 3V “1” = blanking
21:	steker afscherming en/óf massa		

